

# Utilisation de l'attache secondaire SUR DÉBRAYABLE SUSPENDU UNIQUEMENT

## Le double rappel

### Le double rappel

Débrayable ou Alternatif est une technique exceptionnelle à réaliser si aucun autre point du relais ne le permet.

#### Il faut maîtriser les débrayables pour utiliser cette technique

Le relais doit être aux normes **SANS MAILLON RAPIDE**, en bon état, pour supporter le poids de 2 personnes.

Il doit y avoir peu de frottement sur la descente, débrayer alternativement avant chaque départ pas en fonctionnement.



1

Le premier rappel doit être installé en débrayable suspendu.



Le montage peut se faire avec 2 cordes différentes, soit avec une seule et même corde en utilisant les 2 sorties du sac de réserve.

Si il n'y a que 1 corde et qu'elle est insuffisante pour faire 2 débrayables jusqu'en bas, le système peut s'utiliser en alternatif.

2

Passer dans le relais la seconde ligne de rappel soit avec l'autre extrémité de la corde sortie du sac de réserve ou bien avec une seconde corde.

3

CORDE DE DESCENTE  
2nd BRIN DE DESCENTE

CORDE DE DESCENTE

#### Installer un autre système débrayable :

- Fixer le système choisi (neuf, HONU, autre..) sur l'attache secondaire du HONU en place.

- Faire la clé de sécurité suivant le système utilisé (voir les préconisations sur la notice du fabricant appropriée au système). ICI un NEUF à été choisi fente à gauche mais elle peut aussi être à droite. Pour le neuf il faudra faire une clé de blocage pour les cordes de diamètre 8,5.